











工业级 ProfiNet⇔RS485 -Modbus Rtu 协议网关规格书

Model: ZP-RS485-PNWG02 | PNWG04 | PNWG07 | PNWG10

产品简介:


ZP-RS485-PNWGXX系列网关为用户提供一种PLC扩展的集成解决方案,支持西门子200SMART、西门子300、西门子1200、西门子1500、罗克韦尔、ABB、欧姆龙、施耐德、台达、CodeSYS等多个系列PLC品牌,轻松兼容扩展,不受限制。本网关无需技术人员编译复杂得GSD文件程序,安装操作简便快捷;这也是本公司产品区别于市场普通产品得强大功能。

本网关无需技术人员编译复杂得 GSD 文件程序,模块自动生成调用,自带报警功能,WEB 可视化在线调试,操作简便快捷;这也是本公司产品区别于市场普通产品得强大功能。

功能: 网关实现 PN 转 RS485、profinet 转 RS485、Modbus 转 profinet、RS485 转 PN、profinet 转 Modbus Rtu、Modbus-RTU 转 profinet 等双向转换协议设备; 专为西门子等相关协议设备量身定做。

产品采用工业级高性能嵌入式 CPU,工作频率高达 800 MHz,基于多样灵活的组网方式,用户可以快速组建自己的应用网络。产品内部集成了 Profinet 转 Modbus RTU 协议、Modbus RTU Master 报警、在线可视化功能,用户无需编程和考虑技术实现的细节,快速实现 PLC 的扩展应用。

组网案列:





说明:

- * 主机 CPU 高达 800 MHz, 工作频率更快, 便于主机快速读写从机设备
- * 多路 RS485 采用独立仲裁机制传输、光电全隔离,防静电、防浪涌、防雷、防脉冲工业保护
- * 支持 2 路/4 路/7 路/10 路 RS485,每路可接多个 RTU 设备,独立工作,传输速度更快,通讯时间更短。
- * 支持 2 路百兆自适应网口,实时可靠的工业组网,完全突破空间限制,扩展增容极其简单方便。
- * PWR1、PWR2 电源冗余设计,可同时供电,任何一路断电都不影响网关正常工作

适合工业现场 硬软看门狗





功能强大:

- *支持一键恢复出厂设置
- *支持 Modbus 主从站报警功能
- *Web 界面状态可视化、在线调试
- *支持自动生成 GSD 文件, 无需编译
- *支持硬件看门狗,保证系统的稳定性
- *支持 Profinet 与 Modbus RTU 协议互相转换

技术参数:

类	别	属 性	功能
		ZP-RS485-PNWG02	2路 RS485 (默认)
选型	说明	ZP-RS485-PNWG04	4 路 RS485
		ZP-RS485-PNWG07	7 路 RS485
		ZP-RS485-PNWG10	10 路 RS485
		串 口	RS485
		串口数量	2 路 (默认) 4 路 7 路 10 路
硬	件	波 特 率	200~230400 bps
		网口	2 路 RJ45
		网口规格	10 100Mbps 交叉直连自适应
		ProfiNet 协议	ProfiNet 从站
		ModBus 协议	ModBusRTU 主站 从站
		读写功能码	01H、02H、03H、04H、05H、06H、OFH、10H
软	件	ModBus 通道数	≤152 个 ModBus 通道
		数据缓存	输入输出≤1440Bytes
		软 启 动	内置看门狗,故障自检测、自修复,确保系统稳定
		电路保护	静电 Ⅳ 级、浪涌 Ⅳ 级、脉冲群 Ⅳ 级、16KV 隔离防护
		防护等级	防护等级 IP40
		外壳材质	金属外壳
		供电范围	DC12~37V / 端子供电
其	它	供电保护	可 2 路电源同时供电,具备电源反向保护
		工作温度	-40~85℃
		工作湿度	5%~95%RH(无凝露)
		安装方式	导轨安装
		安装尺寸	130*100*40 mm

状态指示灯:

PWR	电源指示灯,上电即亮
SYS	系统指示灯,设备正常运行时,周期性闪烁
PN	组态指示灯,当网关与 PLC 组态成功时常亮
ERR	串口错误指示灯,不亮串口通讯无异常、闪烁至少有一个 Modbus 指令通



深圳市振鑫通信 🗘











	11.00000000000000000000000000000000000
	讯异常、 常亮全部 Modbus 通讯异常
TX1	COM1(RS485 串口 1)数据发送指示灯,当有数据发出时,灯闪烁
RX1	COM1(RS485 串口 1)数据接收指示灯,当接收数据时,灯闪烁
TX2	COM2(RS485 串口 2)数据发送指示灯,当有数据发出时,灯闪烁
RX2	COM2(RS485 串口 2)数据接收指示灯,当接收数据时,灯闪烁

深圳市振鑫通信科技有限公司

固话: 0755-32855138

TEL: 136 4099 1286 (微信)

销售: 304254215【QQ】

技术: 1437686033【QQ】

中文官网: https://www.zxpmq.com/

英文官网: https://www.zxpmq.cn/

